



## SuperCash S

FISKALNA KASA SA INTEGRISANIM GPRS TERMINALOM

### Glavne funkcije

- Fiskalna kasa
- Komunikacija preko GPRS terminala
- Podrška za daljinsko centralizovano upravljanje kasom
- Rad u režimu fiskalnog štampača

### Prednosti

- Integrirani GPRS terminal snižava troškove nabavke, povećava pouzdanost i pojednostavljuje upotrebu
- Brza, tiha i kvalitetna štampa, do 14 linija/sec
- Dva alfanumerička LCD displeja
- 10 tastera za brzu prodaju najčešće prodavanih artikala/usluga
- Mogućnost praćenja zaliha proizvoda
- Mehanizam za lako umetanje papirne trake
- Automatsko namotavanje papirne rolne žurnala
- Prodaja pomoću bar-kod skenera
- Obrada podataka na računaru i unos artikala u kasu
- Podržane su ćirilica i latinica
- Komande se mogu unositi putem menija ili direktno unošenjem numeričkih kodova komandi
- Nastavak izvršenja prekinute operacije zbog prekida napajanja
- Mogućnost rada na lokacijama bez mrežnog napajanja
- Autonomija do 8h, Power Save funkcija
- Jednostavna instalacija i korišćenje



**SuperCash S** je fiskalna kasa sa integrisanim GPRS terminalom koji omogućava bežično povezivanje sa serverom Poreske uprave ili korisnika preko mobilne mreže. Pored osnovnih funkcija fiskalne kase, uređaj podržava centralizovano upravljanje kasom u prodajnoj mreži korisnika i rešava problem svakodnevnog ažuriranja podataka o artiklima upisanim u kasu na udaljenom prodajnom mestu. Podaci se šalju preko GSM mreže i Interneta što omogućava korisniku da prikuplja podatke o ostvarenoj prodaji i da daljinski upravlja kasama bez obzira na njihov broj ili lokaciju.

### Funkcionalnost fiskalne kase

SuperCash S odlikuju vrhunske tehničke karakteristike, jednostavna upotreba, pouzdan rad, brza i gotovo bešumna štampa fiskalnih računa. Predviđena je za povezivanja sa računarom, bar-kod čitačem i fiokom za novac. Kasa može raditi i u režimu fiskalnog štampača. Softver za pripremu podataka na računaru i unos artikala u kasu olakšava formiranje baze podataka. Moguća je i prodaja preko bar-kod čitača. Zahvaljujući elegantnom dizajnu i malim dimenzijama, kasa se uklapa u svaki poslovni i prodajni prostor. Pogodna je i za rad na lokacijama bez mrežnog napajanja jer ima ugrađenu punjivu bateriju koja omogućava rad do 8 časova.

### GPRS komunikacija

Dodatna, opciona funkcija je bežična komunikacija kase SuperCash Economic sa udaljenim serverom korisnika preko GPRS terminala. GPRS terminal je programabilan i potpuno upravljiv. Terminalu se može zadati vremenski raspored izvršavanja željenih radnji, na primer promena cena, ažuriranje baze artikala ili dnevno očitavanje izveštaja o prodatim artiklima. Upis podataka u fiskalnu kasu vrši se automatski kao i očitavanje i slanje izveštaja o prodaji ili fiskalnih izveštaja. U slučaju prekida veze sa GSM mrežom, uređaj će automatski uspostaviti vezu kada pristup mreži bude moguć. Korisnik može generisati izveštaj o poslednjem uspešnom slanju podataka preko GPRS-a.

# SUPER CASH S



## Tehničke karakteristike

<b>Karakteristike kase</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9500 artikala, 100 odeljenja, 10 operatera</li> <li>• 3 načina plaćanja (gotovina, ček i kreditna kartica)</li> <li>• 400 artikala po računu</li> <li>• unos i uzimanje novca iz kase</li> <li>• storniranje artikala i poslednje stavke</li> <li>• kontrola zaliha proizvoda</li> </ul>
<b>Tipovi izveštaja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dnevni izveštaj</li> <li>• presek stanja</li> <li>• periodični izveštaj iz fiskalne memorije</li> <li>• po artiklima, po odeljenjima, po operaterima, po satima</li> </ul>
<b>Fiskalna memorija</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OTP EPROM</li> <li>• 2000 dnevnih izveštaja</li> <li>• upozorenje kada je broj preostalih izveštaja manji od 50</li> </ul>
<b>Štampač</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• termalna tehnologija</li> <li>• štampanje fiskalnog računa i žurnala</li> <li>• do 14 linija/sec, 18 karaktera po liniji</li> <li>• širina papira 2 x 28 mm, Ø 46 mm</li> <li>• vek trajanja 50 km papirne trake</li> </ul>
<b>Displej</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 alfanumerička displeja sa pozadinskim osvetljenjem</li> <li>• LCD 16 karaktera (16 x 1 za kupca, 16 x 2 za operatera)</li> </ul>
<b>Tastatura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 35 tastera uključujući 10 brzih tastera</li> </ul>
<b>GPRS terminal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GSM/GPRS modul: Quad band GSM 850/900/1800/1900 MHz</li> </ul>
<b>Interfejsi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x RS-232 (za PC i bar-kod čitač)</li> <li>• 1 x port za fioku za novac</li> <li>• 1 x konektor za eksternu GSM antenu (opciono)</li> </ul>
<b>Napajanje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ugrađena Li-Ion baterija 7.4 V, 1200 mAh</li> <li>• Eksterni adapter AC: 100-240 V, 50 Hz; DC: 9V, 1A</li> <li>• Maksimalna potrošnja 5 VA u režimu punjenja baterija</li> </ul>
<b>Dimenzije</b>	Š x D x V: 143 x 310 x 91 mm
<b>Težina</b>	1030 gr

Fiskalna kasa SuperCash S sa integrisanim GPRS terminalom ispunjava sve tehničke i funkcionalne karakteristike propisane Zakonom o fiskalnim kasama i usklađena je sa standardima EU.

**QMS**  
ISO 9001:2015

**ISMS**  
ISO/IEC 27001:2014

CE sertifikikat

## KONTAKT

www.geneko.rs

**Geneko prodaja**  
e-mail: fcrprodaja@geneko.rs

**Geneko podrška**  
e-mail: fcrsupport@geneko.rs

Bul. despota Stefana 59a  
11000 Beograd  
Tel: 011 3340-591, 3340-178  
Fax: 011 3224-437

**geneko**  
RB GENERALEKONOMIK